

PR-CHIME

Campanello da interno per Doorbell DB-320WIPN



CARATTERISTICHE TECNICHE

Audio	Speaker integrato
Comunicazione con dispositivo Doorbell (DB-320WIPN)	Segnale Radio a frequenza fissa (RF433 MHz) Associazione tramite pulsante integrato
Distanza di trasmissione	150 m in spazi aperti (portata ridotta in presenza di 2 o più pareti)
Selezione del Ring Tone	Tramite pulsante integrato
Volume	5 livelli disponibili
Wifi	No
Temperatura di esercizio	-20~50 °C (Umidità < 95%)
Dimensioni	Ø73mm x32mm
Peso	60g
Installazione magnetica	Su qualsiasi superficie metallica o su placca metallica (inclusa nel kit)
Alimentazione	2 X AA1.5V (non incluse)
Avviso "low battery"	Si

ASSOCIAZIONE AL DISPOSITIVO DOORBELL DB-320WIPN

STEP 1: Aprire la parte posteriore del PR-CHIME ruotandolo come indicato dalle icone lucchetto riportate sul lato del dispositivo e installare le 2 pile AA1.5V nell'alloggiamento dedicato.

STEP 2: Accendere il dispositivo cliccando sul tasto di accensione collocato sul lato. Il led frontale si accenderà con una luce intermittente.

STEP 3: Tenere premuto il tasto "campanello" del Doorbell (DB-320WIPN) per 2/4 secondi. Non appena la luce del PR-CHIME sarà fissa, i dispositivi risulteranno associati.

STEP 4: Se necessario, regolare il volume del PR-CHIME (5 Livelli) cliccando il tasto laterale dedicato.